

## BRUKSANVISNING FOR SIKKER BRUK AV RUD ØYEBOLTER OG MUTTERE



### **Kontroll for bruk:**

Komponenten skal være merket med CE, WLL, fabrikant, kvalitet og kodemerking.

Komponenten skal ikke være deformert eller ha sprekker, hakk, groper eller korrosjon som kan forringe egenskapene.

Sjekk at gjenger er uskadet. Kontroller at gjengene der bolten skal skrus inn også er uskadet, og av riktig dimensjon.

Komponenten skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.

Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10 % av diameter, kan godtas.

### **Sikker bruk:**

Stå aldri under hengende last !

Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.

Produktet beholder full løftekapasitet mellom -40gr C og +200gr C.

Vær sikker på at materialet som øyebolten skrus inn i har tilstrekkelig styrke.

Bolten skal minst være like mye innskrudd som diameteren på gjengepartiet. Skal bolten skrus inn i mykere materiale enn stål gjelder andre anbefalinger. Ta kontakt med leverandør. Ved normal bruk skal det kun brukes handkraft og skrunøkkel uten forlenger, for å skru fast øyebolten.

### **Vedlikehold og kontroll etter bruk:**

Etter bruk bør øyebolter/muttre kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.

Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal / kan repareres eller kasseres/destrueres.

Kroker som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted.

Et tørt lagringssted er å anbefale.